ANALISA PROSES PINDAH TANGAN (*HANDOVER*) DITINJAU DARI *LEVEL* DAYA SINYAL TERIMA STUDI KASUS PADA PT.TELKOMSEL GRAPARI PURWOKERTO

Alfin Hikmaturokhman¹ , Tri Devi Septyani²

^{1,2}Program Studi Diploma III Teknik Telekomunikasi AKATEL Purwokerto

¹alfin_h21@yahoo.com , ²vi_chay@yahoo.com

Abstraksi

Handover adalah suatu cara atau pemindahan daerah pelayanan akibat pergerakan (mobilitas) pengguna. Pada penelitian ini, akan dianalisa proses *handover* antar BTS (*Inter-cell handover*) dengan cara melakukan pengukuran terhadap parameter yang menjadi faktor penyebab *handover* dan pengukuran pada frekuensi kerja dual band yaitu GSM-900 dan DCS 1800, menggunakan alat bantu TEMS Investigation 4.1. Kemudian menganalisa penyebab *handover failure* yang terjadi ketika melakukan pengukuran.

Keyword : TEMS, *handover*, gsm-900, dcs-1800

PENDAHULUAN

Salah satu teknologi telekomunikasi yang ada saat ini adalah GSM (*Global System for Mobile*) yang merupakan teknologi generasi kedua dalam teknologi telekomunikasi nirkabel. Teknik akses jamak yang dipakai adalah teknik akses jamak TDMA (*Time Division Multiple Access*) yang membagi *bandwidth* yang disediakan ke dalam beberapa *time slot* untuk percakapan oleh beberapa pengguna secara simultan.

Dalam sistem telekomunikasi seluler GSM, di sisi pengguna menggunakan perangkat yang disebut *Mobile Station* (MS) dan yang menghubungkan antara MS dengan sistem seluler GSM disebut *Base Transceiver Station* (BTS). Dalam

satu BTS dapat dibagi menjadi 3 sektor, dan jika MS tidak melakukan perpindahan maka MS tersebut akan dilayani oleh salah satu sektor tersebut.

Pada kondisi MS tidak dipakai untuk komunikasi, MS akan selalu mengirimkan isyarat keberadaannya. Di sisi lain, BTS yang melayani MS tersebut akan selalu memberikan pesan bahwa MS tersebut bisa melakukan komunikasi setiap saat dan akan memberikan satu *time slot* sebagai ruang percakapan yang disebut kanal trafik (TCH), proses ini disebut *location update*.

Karena tingkat mobilitas pengguna yang tinggi, akibatnya akan terjadi pemindahan layanan dari sektor yang satu ke sektor yang lain dalam satu BTS (*intracell*) maupun antar BTS (*intercell*).

Pemindahan layanan tersebut disebut *handover*. Proses *handover* terjadi ketika suatu MS sedang melakukan panggilan.

Tujuan dari *handover* adalah untuk menjaga kualitas panggilan, menjaga hubungan antara MS dan BTS dalam proses perpindahan layanan, melakukan pergantian kanal jika terjadi gangguan interferensi yang besar, dan untuk memperjelas batas antar daerah pelayanan MS.

Proses *handover* dipengaruhi oleh faktor level daya sinyal terima (*Rx Level*), kualitas sinyal terima (*Rx Qual*), jarak antara MS dan BTS (*Timing Advanced*) dan *Carrier To Interference Ratio* (C/I) yang masing-masing mempunyai nilai ambang batas sehingga ketika nilai ambang batas tersebut sudah dilewati *handover* harus dilakukan untuk menjaga suatu panggilan agar tidak terputus.

Proses *handover* tidak selalu berjalan lancar, walaupun nilai ambang batas sudah dilewati namun tetap tidak mau melakukan *handover*. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor sehingga menyebabkan *handover failure*. *Handover failure* belum tentu menyebabkan suatu panggilan terputus, bisa juga mengakibatkan kualitas suara yang diterima menjadi jelek. Panggilan terputus merupakan akibat yang paling

buruk jika *handover* tidak dapat dilakukan.

Pada laporan Jurnal ini, akan dianalisa proses *handover* dengan cara melakukan pengukuran terhadap parameter yang menjadi faktor penyebab *handover* dan pengukuran pada frekuensi kerja *dual band* yaitu GSM-900 dan DCS 1800. Pada *dual band* seluler ini, diperlukan proses *handover* antara system GSM-900 ke sistem DCS 1800 atau sebaliknya. Kemudian menganalisa penyebab *handover failure* yang terjadi ketika melakukan pengukuran.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Instrumen Penelitian

Pada Jurnal ini penulis memerlukan satu buah laptop yang dilengkapi dengan *software* program TEMS (*Test Mobile System*) *Investigation* 4.1, satu buah *mobile station* T68i dan satu buah *Global Positioning System* (GSM), yang digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal serta mengetahui BTS yang menjadi tetangganya untuk menjadi sasaran *handover*. Dan Pengukuran dilakukan pada frekuensi *downlink* sistem telekomunikasi seluler GSM yaitu pada frekuensi *Dual Band* (900 MHz dan 1800 MHz).

B. Variabel Penelitian

Variabel dalam melaksanakan *drive test* ini berupa parameter-parameter yang diukur dengan menggunakan *software* program TEMS Investigation 4.1, yang dilakukan pada saat MS melakukan panggilan. Variabel-variabel tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan level daya sinyal terima (*Rx level*)

Rx Level adalah nilai level daya sinyal terima yang didapat oleh MS di suatu tempat tertentu. *Rx Level* diukur pada kanal *dedicated* dalam satuan dBm.

Nilai *Rx Level* yang diukur dengan program TEMS berada pada batas 0 sampai 63 yang masing-masing nilai tersebut mewakili nilai dBm tertentu.

Nilai ambang batas bawah yang digunakan untuk melakukan *handover* adalah pada *Rx Level* = 10 atau pada -100 dBm.

2. Kualitas sinyal terima (*Rx Qual*)

Rx Qual adalah parameter yang menunjukkan kualitas sinyal yang diterima oleh suatu MS.

Nilai *Rx Qual* merupakan nilai indek yang mewakili nilai *Bit Error Rate* (BER) pada transmisi dari BTS ke MS pada arah *down link*. BER adalah rasio kegagalan pengiriman bit terhadap total bit yang

dikirimkan. Pengukuran *Rx Qual* dengan menggunakan program TEMS mempunyai batas antara 0 sampai 7 yang masing-masing mewakili nilai BER tertentu.

Nilai ambang batas bawah *RxQual* untuk melakukan *handover* adalah pada *Rx Qual* = 5 atau pada *range* $3,2\% < \text{BER} \leq 6,4\%$.

3. *Carrier to Interference Ratio* (C/I)

Membandingkan antara daya *carrier* suatu MS dengan interferensi yang terjadi.

4. *Timing Advanced* (TA)

Menentukan besarnya jarak antara MS dengan BTS saat melakukan pengukuran dilapangan dalam satuan km.

5. Menganalisa *handover*

Analisa *handover* terbatas pada *handover* antar BTS (*intercell*).

C. Desain Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

- a. *Study Kasus*

Pada Cini penulis melakukan *drive test* menggunakan *software* program TEMS Investigation 4.1, dengan melakukan pengamatan terhadap parameter pengukuran dalam *drive test*.

- b. *Study Literature*

Study Literature dilakukan dengan mempelajari literatur

atau pustaka yang berkaitan dengan kekuatan sinyal terima pada teknologi GSM khususnya yang berkaitan dengan proses *handover*. Serta mempelajari *literature* mengenai cara pengoperasian alat ukur TEMS yang digunakan untuk melakukan proses *drive test*. Hal ini dimaksudkan agar dapat lebih memahami masalah yang akan diteliti.

2. Prosedur Pengambilan Data

Data yang diambil dalam Jurnal ini merupakan data yang diperoleh dari PT. Telkomsel GraPARI Purwokerto, dimana data tersebut merupakan data hasil *drive test* pada daerah BTS Purwokerto, dimana rute yang dilakukan adalah Moro-Margono-Sokaraja-TelukDCS-Sindangkih-Karanglewas-Bobosan-Unsoed-Dukuh Waluh-Radio Mitra-Purwokerto DCS. Data hasil *drive test* tersebut diambil dalam waktu satu hari yang diukur pada saat MS sedang melakukan panggilan.

3. Metode Penyusunan Jurnal

Rancangan dalam penelitian analisa *handover* dengan menggunakan *software* program TEMS *Investigation* 4.1

D. Teknik Analisis

Analisa Jurnal ini dilakukan dengan melakukan *drive test* menggunakan TEMS *Investigation* 4.1 dalam waktu satu hari. Pada Jurnal ini penulis melakukan *drive test* pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2007, dimana hasil pengukuran didapat dari pengukuran pada saat MS melakukan panggilan.

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan *study literatur* mengenai proses *handover* dan parameter-parameter level daya sinyal terima yang mempengaruhi proses *handover* tersebut dengan menggunakan alat ukur TEMS. Setelah mendapatkan data-data hasil pengukuran maka dilakukan analisa pembuktian bahwa proses *handover* tersebut sudah memenuhi persyaratan yang berlaku, dengan cara melakukan *drive test* yang hasilnya akan disimpan dalam bentuk *log file*. Analisa berikutnya adalah analisa penyebab *handover failure* dan solusi yang dapat diterapkan untuk menghindari *handover failure* tersebut.

Setelah proses analisa selesai dilakukan maka diteruskan dengan pembuatan laporan hasil penelitian dalam bentuk laporan Jurnal (TA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Distribusi Rx Qual Sub Value

Gambar 1 Grafik Distribusi Rx Qual Sub Value

Dari Gambar 1 grafik *Rx Qual Sub Value* dapat dilihat bahwa nilai *Rx Qual* pada range 0 sampai dengan 7 diukur pada *samples* 0 sampai dengan 2200 dimana *samples* pada *Rx Qual* diatas adalah 2200 jumlah *measurement* yang dilakukan pada *cell/BTS* yang meng-handle MS, dimana pada *SACCH* dilakukan *measurement*, dan hasil *measurement* dikirim ke BSC. Misal pada *Rx Qual* 0 terjadi 2100 kali *samples* munculnya *Rx Qual* pada *cell/BTS* yang meng-handle MS.

Pada grafik tertinggi terdapat pada *Rx Qual* 0 yang mempunyai kualitas sinyal yang paling baik dengan nilai BER sebesar $\leq 0,2\%$ yang artinya dalam 1000 bit sinyal yang dikirimkan, maka maksimum jumlah bit yang boleh salah adalah 2 bit. Grafik terkecil terdapat pada *Rx Qual* 7 dengan nilai BER sebesar $> 12,8\%$ yang artinya dalam 1000 bit sinyal yang dikirimkan, maka maksimum jumlah bit yang boleh salah

adalah 128 bit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada grafik *Rx Qual Sub Value* terdapat garis hijau yang menunjukkan presentasi secara kumulatif nilai *Rx Qual* yang terjadi. Misal nilai *Rx Qual* 0 di garis hijau adalah 100 %, maka selama observasi nilai *Rx Qual* 0 muncul 100 % dari total *samples* atau *measurement*.

B. Distribusi Rx Level Full (dBm)

Gambar 2 Grafik. Distribusi Rx Level Full (dBm)

Dari Gambar 2 grafik *Rx Level Full Value* dapat dilihat bahwa *Rx Level* diukur pada *samples* 0 sampai dengan 180 yang artinya terdapat 180 jumlah *measurement* yang dilakukan pada *cell/BTS* yang meng-handle MS, dimana pada *SACCH* dilakukan *measurement*, dan hasil *measurement* dikirim ke BSC. Misal pada *Rx Level* -75 dBm terjadi 90 kali *samples* munculnya *Rx Level* pada *cell/BTS* yang meng-handle MS.

Nilai ambang batas bawah yang digunakan untuk melakukan *handover*

Gambar 5. MS setelah *handover* dilayani oleh BTS Bobosan Sektor3.

Pada gambar 5 dapat dilihat bahwa terjadi proses *handover* dengan MS dilayani oleh BTS Bobosan sektor 3, menggunakan mode *dedicated* dengan identitas BTS 510.10.4659.10973. MS menempati ARFCN ke 52 dengan kondisi sinyal adalah :

Rx Level : -72 dBm
Rx Qual : 0 atau
 dibawah 0,2 %
Timing Advanced : 2 atau kurang
 lebih 1 Km
C/I : 20,00

Secara teori, proses pindah tangan yang dilakukan adalah *handover* antar BTS (Inter BTS *handover*) karena kekuatan sinyal terima (*Rx Level*). Sebelum terjadi proses *handover* BTS Karang Lewas sektor 1 mempunyai nilai *Rx Level* sebesar -94 dBm, dimana nilai

tersebut sudah mendekati nilai ambang batas yang telah ditentukan. Karena untuk menghindari penurunan performansi jaringan maka BSC memutuskan bahwa MS harus melakukan *handover* ke BTS Bobosan sektor 3 karena BTS tersebut mempunyai nilai *Rx Level* yang lebih baik yaitu -72 dBm.

Jika dilihat dari nilai kualitas sinyalnya maka *Rx Qual* sebelum terjadi *handover* dan sesudah terjadi *handover* tetap dalam keadaan baik yaitu *Rx Qual*=0 atau pada range $\leq 0,2\%$. Karena nilai *Rx Qual* = 0 maka mempengaruhi nilai C/I yaitu jika nilai *Rx Qual*nya kecil maka nilai C/I akan besar dan akan berpengaruh pada kualitas suara yang diterima oleh MS.

E. Proses Pindah Tangan Dari BTS Bobosan DCS Sektor1 Ke BTS Bobosan Sektor1

Gambar 6. MS sebelum *handover* dan dilayani oleh BTS Bobosan DCS Sektor I.

Dari gambar 6 dapat dilihat bahwa sebelum *handover* MS dilayani oleh BTS Bobosan DCS Sektor 1 dengan identitas BTS 510.10.4659.50971. MS menempati ARFCN ke 597 dengan kondisi sinyal adalah :

Rx Level : - 94 dBm
Rx Qual : 3 atau antara 0,8% sampai 1,6%
Timing Advanced : 2 atau kurang lebih 1 Km
C/I : 19,90

Karena nilai *Rx Level* sudah mendekati ambang batas bawah yang telah ditentukan maka pada kondisi tersebut MS harus melakukan *handover* dengan melihat BTS tetangga yang akan menjadi sasaran *handover*. BTS tetangga tersebut juga harus dilihat kondisi sinyalnya apakah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk melakukan *handover* atau tidak. Disini penulis mengambil 3 daftar BTS tetangga yang diprioritaskan sebagai sasaran *handover* adalah :

1. Bobosan Sektor 1 dengan nilai *Rx Level* = -76 dBm

2. Dynasti Hotel sektor 3 dengan nilai *Rx Level* = -88 dBm
3. Purbalingga sektor I dengan nilai *Rx Level* = -92 dBm

Dari ketiga daftar BTS tetangga diatas yang menjadi prioritas utama untuk dijadikan sasaran *handover* adalah BTS Bobosan sektor I karena mempunyai nilai *Rx Level* sebesar -76 dBm lebih baik dari BTS sebelumnya.

Gambar 7. MS setelah *handover* dilayani oleh BTS Bobosan Sektor I.

Pada gambar 7 telah terjadi proses *handover*, dengan MS dilayani oleh BTS Bobosan sektor 1 dengan identitas BTS 510.10.4659.10971. MS menempati ARFCN ke 61 dengan kondisi sinyal adalah :

Rx Level : -78 dBm
Rx Qual : 0 atau dibawah 0,2 %

Timing Advanced : 2 atau kurang dari
1 Km

Secara teori, proses *handover* yang dilakukan adalah *handover* antar BTS karena kekuatan sinyal terima. BSC menilai bahwa sinyal yang diterima MS sudah dianggap dapat menurunkan performansi jaringan dengan alasan bahwa nilai kualitas sinyal yang diterima saat itu sudah melebihi ambang batas sehingga sesuai daftar BTS yang diprioritaskan menjadi BTS sasaran *handover*, maka BSC memutuskan bahwa MS harus *handover* ke BTS Bobosan sektor 1 karena BTS tersebut mempunyai nilai *Rx Level* yang lebih bagus.

Jika dilihat dari nilai kualitas sinyalnya nilai *Rx Qual* sebelum terjadi *handover* adalah 3 atau pada range $0,8\% < BER \leq 1,6\%$ ini berarti kualitas sinyal yang diterima pada BTS Bobosan DCS sektor 1 adalah masih berada dibawah ambang batas yang ditentukan, jadi kualitas sinyalnya masih bagus. Tetapi setelah melakukan *handover* nilai *Rx Qual* menjadi 0 atau pada range $\leq 0,2\%$ ini artinya kualitas sinyal yang diterima akan lebih bagus lagi dari BTS sebelumnya.

F. Handover Failure Pada BTS Sokaraja Sektor3

Gambar8. *Handover Failure* Pada BTS
Sokaraja Sektor3

Pada suatu kondisi tertentu memungkinkan terjadi MS tersebut secara kekuatan, kualitas maupun jarak seharusnya sudah melakukan *handover* tetapi MS tersebut tidak mau melakukan *handover*, kondisi seperti ini disebut *handover failure* sehingga MS tersebut tetap dilayani oleh sektor atau BTS sebelumnya.

Pada kasus ini, MS sebelum mencoba melakukan *handover* dilayani oleh BTS Sokaraja sektor 3 dengan identitas BTS 510.10.4659.2983. MS menempati ARFCN ke 66 dengan kondisi sinyal adalah :

Rx Level : -97dBm
Rx Qual : 5 atau
 $3,2\% < BER \leq 6,4\%$
TA : 5 kurang lebih 2,5
Km

Gambar 6. Line Chart ketika terjadi handover failure

Dari gambar 6 di atas menyatakan line chart saat terjadi handover pada BTS Sokaraja sektor 3. Line chart untuk Rx Level didominasi warna merah ini berarti nilai Rx Level-nya sangat buruk karena daya terimanya berada pada nilai -120 s.d -100 dBm. Karena nilai Rx Level-nya sangat buruk maka BTS tersebut harus melakukan handover untuk menjaga nilai performansi jaringan.

Untuk melakukan handover BTS harus melihat BTS tetangga yang akan dijadikan sasaran handover. Daftar BTS tetangga yang akan menjadi sasaran handover jika diurutkan dari nilai Rx levelnya adalah :

1. Margono sektor 2 dengan nilai Rx Level = -92 dBm.
2. Permata Teluk sektor 2 dengan nilai Rx Level = -94 dBm.
3. Sokaraja sektor 2 dengan nilai Rx Level = -97 dBm.

Dari ketiga daftar BTS tetangga yang diprioritaskan menjadi sasaran handover mempunyai nilai Rx Level yang sangat buruk yaitu melebihi nilai ambang batas bawah yang telah ditetapkan menjadi sasaran handover, sehingga ketiga BTS tetangga tersebut belum memenuhi syarat yang ditentukan untuk sasaran handover. Ketika BTS Sokaraja sektor 3 akan melakukan handover pada BTS Margono sektor 2 yang menjadi sasaran handover yang pertama, BTS Sokaraja sektor 3 tidak bisa dilayani oleh BTS Margono sektor 2 karena BTS Margono sektor 2 mempunyai nilai Rx Level yang lebih buruk dibandingkan dengan BTS yang sedang melayaninya yaitu BTS Sokaraja sektor 3. Kemudian faktor lainnya bisa dikarenakan MS tidak mendapatkan kanal trafik dari BTS yang baru. Proses di atas disebut kegagalan handover (*Handover Failure*), sebabnya adalah dari semua BTS tetangga yang menjadi sasaran handover tidak ada yang memenuhi syarat yang ditentukan di database BSC. Dan dalam beberapa saat MS akan kembali dilayani oleh BTS yang sedang melayaninya yaitu BTS Sokaraja sektor 3.

G. Handover Failure Pada BTS Margono DCS Sektor3

Gambar9. *Handover Failure* Pada BTS Margono DCS Sektor3

Gambar10. *Line Chart* Ketika Terjadi *Handover Failure*

Pada kasus *handover failure* kedua ini terjadi pada BTS Margono DCS sektor 3 dengan menempati ARFCN ke 575 dengan kondisi sinyal sebagai berikut :

Rx Level : -94 dBm
Rx Qual : 5 atau
 $3,2\% < \text{BER} \leq 6,4\%$
 TA : 5 kurang lebih 2,5
 Km

Karena nilai *Rx Level* yang dimiliki oleh BTS Margono DCS sektor 3 sudah mendekati nilai ambang batas bawah yang telah ditentukan maka harus melakukan *handover*. BTS tetangga yang menjadi sasaran *handover* harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk melakukan *handover*. Daftar BTS tetangga yang menjadi sasaran *handover* adalah :

1. Teluk DCS sektor 3 dengan nilai *Rx Level* = -83 dBm.
2. Radio Mitra sektor 1 dengan nilai *Rx Level* = -85 dBm.
3. Permata Teluk sektor 3 dengan nilai *Rx Level* = -88 dBm.

Dari ketiga daftar BTS tetangga yang diprioritaskan menjadi sasaran *handover*, ternyata semuanya mempunyai nilai *Rx Level* yang lebih buruk dari BTS yang lama. Pada saat BTS Margono DCS sektor 3 akan melakukan *handover* ke BTS Teluk DCS sektor 3, BTS Teluk DCS sektor 3 tidak dapat melayani BTS Margono DCS sektor 3 karena kualitas sinyal terima dan kekuatan sinyal terima dari BTS yang baru lebih buruk dibandingkan dengan BTS yang sedang melayaninya, hal ini akibat adanya penghalang (*obstacle*). Sehingga proses ini dinamakan *handover failure* dan dalam beberapa saat MS akan kembali

dilayani oleh BTS Margono DCS sektor

3.

H. Solusi *Handover Failure*

Solusi untuk menangani penyebab *handover failure* adalah BTS yang menjadi sasaran *handover* harus melihat daftar pada *Database* BSC selain melihat prioritas pada nilai *Rx Level*nya apakah BTS tetangga itu bisa dijadikan sasaran *handover* atau tidak dengan ketentuan nilai kekuatan dan kualitas sinyal yang diterima pada BTS yang baru harus lebih baik dari BTS yang lama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengukuran *drive test* yang dilakukan penulis pada PT.Telkomsel Purwokerto menggunakan frekuensi *dualband* yaitu pada GSM 900 dan GSM 1800. *Mapping* untuk rute *drive test* menyatakan bahwa BTS untuk GSM 900 ditandai dengan warna biru, sedangkan untuk GSM 1800 ditandai dengan warna merah muda.
2. Strategi dari proses *handover dualband* adalah lebih memprioritaskan penggunaan BTS

GSM 1800, dikarenakan GSM 1800 mempunyai kualitas suara yang lebih jernih dibandingkan dengan GSM 900, dapat mengurangi panggilan gagal (*drop call*) dan kegagalan koneksi akibat sibuknya jaringan.

3. Analisa pada saat terjadi *handover* antar BTS (*Inter BTS Handover*), menjelaskan bahwa untuk dapat melakukan *handover* harus memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk melakukan *handover* yaitu :
 - Nilai *Rx Level* yang terukur harus lebih kecil dari ambang batas yang ditentukan. Secara teori ambang batas *Rx Level* yang ditentukan adalah 10 yang berarti sama dengan -100 dBm. Sedangkan ambang batas yang ditentukan oleh operator Telkomsel adalah 15 yang berarti sama dengan -95 dBm. Pada kasus *inter BTS handover* BTS tetangga yang menjadi sasaran *handover* dapat memenuhi syarat yang ditentukan untuk *handover*, yaitu nilai *Rx Level*nya kurang dari -95 dBm, sehingga *handover* dapat berjalan dengan lancar.

- Nilai *Rx Qual* yang terukur harus lebih besar dari ambang batas yang ditentukan. Ambang batas bawah untuk *Rx Qual* adalah 5 yang berarti nilai BERnya $3,2\% < \text{BER} < 6,4\%$. Operator Telkomsel juga menggunakan nilai ambang batas bawah untuk *Rx Qual* sebesar 5. Pada kasus inter BTS handover BTS tetangga yang menjadi sasaran *handover* dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk melakukan *handover* yaitu nilai *Rx Qual* = 0 atau nilai BERnya $\leq 0,2\%$, sehingga proses *handover* dapat berjalan dengan lancar.
- Jarak antara MS dengan BTS tidak boleh melebihi batas maksimal antara MS dan BTS. Batas maksimal yang diijinkan adalah 35 Km. Sedangkan dalam kenyataannya jarak MS dengan BTS kurang dari 35 Km ini dikarenakan sudah banyaknya ketersediaan BTS yang ada. Jika jarak MS dan BTS semakin jauh maka akan rugi-rugi sinyal yang ditimbulkan akan semakin besar.
- Dilihat dari nilai *carrier to interference ratio* (C/I), untuk

mendapatkan estimasi C/I dengan benar, salah satu yang harus dimasukkan dalam perhitungan adalah faktor *power control* atau *discontinuous transmission* (DTX). Sebelumnya dapat dilakukan pengukuran C/I secara kasar adalah dengan membandingkan *power signal* dengan BCCH dari sinyal yang meng-handle dengan sel tetangga yang menggunakan TCH yang sama tapi berada BCCH. Jika dalam kasus terdapat nilai C/I lebih dari 20 salah satunya dikarenakan oleh faktor *power control* dan nilai DTX yang dimasukkan dalam TEMS.

4. Penyebab terjadinya *handover failure* adalah :

- Nilai *Rx Level* dan *Rx Qual* dari BTS yang baru lebih buruk dibandingkan BTS yang sedang melayaninya, hal ini terjadi akibat adanya penghalang.
- BTS lama dan MS belum mengenal BTS yang baru atau belum di *setting* sebagai sel tetangga yang menjadi sasaran *handover*.
- MS tidak mendapatkan kanal trafik dari BTS yang baru.

5. Solusi untuk menangani penyebab *handover failure* adalah BTS yang menjadi sasaran *handover* harus melihat daftar pada *Database BSC* selain melihat prioritas pada nilai *Rx Level*nya apakah BTS tetangga itu bisa dijadikan sasaran *handover* atau tidak dengan ketentuan nilai kekuatan dan kualitas sinyal yang diterima pada BTS yang baru harus lebih baik dari BTS yang lama.

B. SARAN

1. Perlunya dilakukan analisa lebih lanjut terhadap parameter pengukuran *drive test* seperti layanan 3G dan GPRS.
2. Perlunya penambahan kasus-kasus *handover* baik *intra cell handover* atau *inter cell handover* dalam menganalisa proses *handover* yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji,Heryanto."TEMS Investigation GSM 4.1".2003.ERICSSON AB.
- Aji,Heryanto,"Workshop Tantangan & Penyediaan SDM Bidang Telekomunikasi Materi Aplikasi Program TEMS Dalam Teknik Seluler". 2007. Akatel Sandhy Putra Purwokerto.
- Anonim."Channel Configuration.Versio nMNI788EU09MN_0001". 2002.Siemens AG.
- Hikmaturokhman,Alfin."Modul Praktikum Teknik Seluler" 2007 Akatel Sandhy Putra Purwokerto.
- Hikmaturokhman,Alfin"Workshop Net. Monitoring and Optimization Using Tems Investigation GSM 4.1".2007.
- Kurniawan,Dedy"Analisis Proses Pindah Tangan (*Handover*) Ditinjau Dari Parameter Kualitas Sinyal Pada Frekuensi Dan Daerah Kerja Jaringan Sistem Seluler GSM PT.Exelcomindo". 2006. Akatel Sandhy Putra Purwokerto.
- Purbayani,Indri."Laporan Praktek Kerja Lapangan II". 2006.Akatel Sandhy Putra Purwokerto.
- Yunita,Shinta."Peningkatan Kapasitas Sel Pada Sistem Seluler GSM". 2006 .Akatel Sandhy Putra Purwokerto.